

# Kaksoishimmennin

DIM-02  
SNRO. 26 189 01



Kaksikanavainen yleishimmennin, liitännät kahdelle erilaiselle kuormalle. Kaksoishimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 100 VA kanavaa kohden.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnistimelle.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

**Kuorma per lähtö (enimmäisteho yhteensä 200 VA)**

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–100 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–100 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–50 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



## VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

## VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

## KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

## MITAT

46x46x18 mm

## JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## KUORMATYYPPI

Takareuna (Trailing edge)  
Etareuna (Leading edge)

## SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuumenemissuojaus  
Laitteiston ylikuumenemissuojaus  
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

## YHTEYDET

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

## KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.  
Plejdin mesh-tekniikka pidentää  
kantavuutta, koska laitteet ovat  
yhteydessä toisiinsa.

