



## Handy

Suosittu Airam Handy työpistevalaisinsarja on suunniteltu keittiön välitilojen ja kodinhoitohuoneen työtasojen yleisvalaistukseen. Ennen asennusta valaisimen värilämpötilaksi valitaan 3000K tai 4000K. Handy-valaisimia on neljä pituutta ja tehoa. Voit pinta-asentaa Handyn suoraan tai 45° kulmaan. Sarjaan kuuluu myös valaisimet, joissa kaksiosainen maadoitettu pistorasiasia ja on/off-kytkin, jolla voit ohjata niitä valaisinkohtaisesti.

- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojaluokka I.
- Teho-, valovirta- ja pituusvaihtoehdot:
- Led 5 W 500 lm / 450 mm.
- Led 8 W 800 lm / 550 mm.
- Led 11 W 1200 lm / 750 mm.
- Led 14 W 1500 lm / 1100 mm.
- Valaisimen värilämpötilavaihtoehto 3000 K tai 4000 K valitaan valaisimen sisäpuolella ennen asennusta. CRI > 80 / Ra > 80.
- Valaisimissa, joissa on pistorasiasia, kätisyyden voi vaihtaa helposti ja ne soveltuvat sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen.
- Pinta-asennus, läpipojotettava ja ketjutettava 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> (pistorasialliset valaisimet) tai 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (pistorasiattomat valaisimet).
- IP21.
- Käyttöympäristön lämpötila +5 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 50 000 h.
- DSO = kaksiosainen pistorasiasia.

### Varastotuote

#### Handy pistorasialliset





SNRO	KOODI		W	LM
• 4107100	A1TRBM	450 IP21 5W 830/840 DSO WH	5	500
• 4107101	A1TRBN	550 IP21 8W 830/840 DSO WH	8	800
• 4107103	A1TRBO	750 IP21 11W 830/840 DSO WH	11	1200
• 4107112	A1TRBP	1100 IP21 14W 830/840 DSO WH	14	1500

#### Handy pistorasiattomat

SNRO	KOODI		W	LM
• 4126293	A1TRBI	450 IP21 5W 830/840 WH	5	500
• 4126294	A1TRBJ	550 IP21 8W 830/840 WH	8	800
• 4126295	A1TRBK	750 IP21 11W 830/840 WH	11	1200
• 4126296	A1TRBL	1100 IP21 14W 830/840 WH	14	1500



Handy pistorasialliset



Handy pistorasiattomat

