

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA

Tuotenumero

42 957 81

GTIN

4015120127779



Tuotekuvaus

- Plug & Play -LED-ohjainsarja ON/OFF ESYLUX Satellite -LED-valaisimille, joiden valonväri on vakio
- Suurin lähtöteho 30 W
- Lähtövirta 700 mA
- KytKentä ohjaimen tuloliitIntään: 150 mm:n valkoinen johto liitIntärasiaan ja siitä 1 m:n musta johto, jossa 3-napainen musta pistoke WAGO WINSTA 770
- KytKentä ohjaimen lähtöliitIntään: 1 m:n sininen johto, jossa RJ45-pistoke

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	Pituus 132 mm x Leveys 45 mm x Korkeus/syvyys 30 mm
Paino	340 g
Raaka-aine	PC + ABS
Kotelointiluokka	IP20

Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 - 90 %, ei kondensoituva
Väri	musta/valkoinen
LiitIntä	WAGO, RJ45 (1)

SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	WAGO WINSTA 3-napainen pistoke
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Tehontarve	30 W
Virranotto	300 mA
KytKentävirta	30 A